

## Münzautomaten EMS-5x/EMS-8x



**SIE HABEN FRAGEN?  
RUFEN SIE UNS AN!**

Bauer-Systemtechnik GmbH  
Gewerbering 17  
84072 Au i.d. Hallertau  
Deutschland

Fon +49 (0) 8752-86 58 09 0  
Fax +49 (0) 8752-95 99  
info@bauer-tore.de  
www.bauer-tore.de

# Münzautomaten EMS-5x/EMS-8x

## BESCHREIBUNG

Mit den beiden Münzautomatenserien EMS-5x und EMS-8x lassen sich beliebige Leistungen ganz einfach per Münze oder Wertmarke zeitlich steuern.

Das helle und übersichtliche Display informiert über die eingeworfenen Münzen bzw. über die verbleibende Restzeit. Für den Einsatz im Außen-/Nassbereich bieten wir ein optionales VA-Gehäuse, spritzwassergeschützte Elektronik und auf Wunsch 24V AC Sicherheitskleinspannung.

Während der EMS-5x das kostengünstige Einstiegsmodell für einfache Anwendungen darstellt, zeigt der EMS-8x seine Stärken durch umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten und flexible Einsatzgebiete.

## VORTEILE EMS-8x

- Umfangreiche Einstellungen, komfortabel über Display
- Abruf von integrierten Zählern (Kassenzähler, Betriebsstundenzähler) über das Display
- Elektronischer Münzprüfer zur Annahme von 0,10 EUR bis 2,00 EUR und Wertmarken (bei EMS-82)
- Anwendungsspezifische Versionen (z.B. für Solarien, Duschen, WC-Zutritt, Impulszähler, ...)
- Leistungsfähiger Mikroprozessor
- Moderne bleifreie SMD-Technik
- Softwareupdates über optionales SD-Karten-Modul möglich



EMS-57



EMS-81



EMS-82

Münzprüfer	ML = Mechanischer Münzprüfer EMP = Elektronischer MP	MP 1 Münzart	MP 1 Münzart	EMP mehrere Münzarten
Anzeige	LED-Display	3-stellig, grün Anzeige Restzeit	3-stellig, rot Anzeige Restzeit	3-stellig, rot Anzeige Restzeit
Einstellungen	Mindesteinwurf, Preis, Zeitwahl	über DIP-Schalter	komfortabel über Display	komfortabel über Display
Integrierte Zähler	Kassenzähler, Kundenzähler, Betriebsstundenzähler, Abruf über Display	-	✓	✓
Versionen	<b>TE Türentriegelung</b> - für Waschmaschinen oder Trockner - Nachzahlen während des Betriebs	✓	✓	✓
	<b>SO Solarium</b> - Doppelte Abschaltssicherheit - Einschaltverzögerung/Fernstart	-	✓	✓
	<b>DU Duschen</b> - Start/Stop-Tastermodus - Hygienespülung	-	✓	✓
	<b>IM Impuls (Wasser/Strom)</b> - Impulszählung für Strom- und Wasserabgabe mit Start/Stop Funktion	-	✓	✓
	<b>WC Toilettenzutritt</b> - potentialfreier Kontakt - Anzeige FREI / BELEGT	-	-	✓
Gehäuse		Stahlblech	Stahlblech, Edelstahl optional	
Betriebsspannung (Schaltleistung)		230V (16 A/AC1)	230V (16 A/AC1), 24V SELV optional	
Abmessungen (BxHxT)		160 x 260 x 110 mm		